

## Mozgásérzékelős kapcsoló, PIR, 3A, 36 vagy 72 Watt, kerek, süllyesztett, fekete



### Mozgásérzékelős kapcsoló, PIR

Automatikus mozgásérzékelős kapcsoló amely 35-40 mp-ig tartja bekapcsolva a vezérelni kívánt LED szalagot, illetve bármilyen 12V-os vagy 24 V-os lámpát.

Sorba kötendő a vezérelni kívánt LED szalaggal, csatlakozói révén könnyedén összeszerelhető. A tápegységet (dugvillás) és a led szalagot (csatlakozós) közvetlenül rá lehet kötni.

Kis mérete és beépíthetősége miatt nagyon elegáns, dizájnos.

Csak ki/be kapcsolást biztosít mozgásra.

- Feszültség: DC 12V vagy 24V
- Áramerőssége: maximum 3A
- Teljesítmény: 12 V-nál 36 W, 24 V-nál 72 W

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	406969
Jótállás időtartama (év)	2 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 DC / 24 DC
Max. áramerősség (max. A)	3
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	22
Magasság (mm)	12
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fekete

Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Távvezérlés típusa, távolsága	Mozgásérzékelős, 2m hatótávolság
Alkalmazás	Mozgásérzékelős kapcsoló LED szalaghoz

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=28939](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=28939)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 23. 04:16

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)