

## RGB-CCT LED panel, 18W, falon kívüli, négyzet, Mi-light kompatibilis



### Mi-light eszközökkel vezérelhető RGB-CCT LED panel

A led panel kiválóan alkalmas dekor célra, **hangulat fényként, de akár általános világításként is** a magas fényerejének és a beállítható színhőmérsékletű fehér fényének köszönhetően.

#### A csomag tartalma:

- Süllyeszthető LED panel;
- RGB-CCT vezérlő , rádiófrekvenciás
- Tápegység
- vezeték és csatlakozók
- Kiemelő keret - **A süllyeszthető panelt falon kívüli szerelésre úgy tesszük alkalmassá, hogy azt a csomagban található rugós fülek segítségével bepattintjuk a szerelő keretbe!**

A kompatibilis termékek felprogramozása és vezérlése megegyezik a más Mi-light rendszerben működő eszközökkel. A Mi-light eszközök vezérlése megoldható Mi-light eszközökhöz alkalmas távirányítóval/fali dimmerekkal, Miboxer applikációval, illetve hangvezérléssel is Amazon Echo vagy Google Home termékekkel, ezen esetekben szükség van a Mi-light Wifiboxra.

### Mi-light távirányító

Egyszerre több eszköz is felprogramozható a Mi-light távirányítókra. A távirányító 4 vagy 8 zónával rendelkezik. Így a fényforrásokat 4 illetve 8 csoportba rendezhetjük, majd vezérelhetjük.

Az első használat előtt a távirányító felprogramozása szükséges: A vezérlőt áram alá kell helyezni, majd rögtön 3 mp-en belül meg kell nyomni az ON gombot a távirányítón háromszor egymás után. Ha sikeres akkor villan egyet a fényforrás.

Ha nem sikerült a felprogramozás, akkor áramtalanítani kell a vezérlőt és újratekdeni.

### Mi-light applikáció - Miboxer

A Miboxer applikáció letölthető a Google Play Áruházból Androidra és az Apple App Store -ból iOS okos eszközökre

### Hangvezérlés

A MiBoxer WiFi sorozatú termékek az Amazon Alexa és a Google Assistant hangvezérlésen is működnek.

Hangvezérlés felprogramozása:

- Meg kell nyitni az Amazon Alexa vagy Google Assistant alkalmazást.
- Az alkalmazáshoz hozzá kell adni Miboxer applikációt
- Konfigurálni kell Amazon Alexa vagy Google Assistant alkalmazással

A harmadik fél, pl. Amazon Alexa a WIFI BOX eszközt érzékeli, így a rá csatlakozott eszközök egyszerre lesznek irányíthatóak, egyedileg nem címezhetőek.

## Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszám (SKU)	412342
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Telj. megfelelés (hagyományos izzó)	85
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
Szín	RGB-CCT
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1440
Sugárzási szög (°)	120
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	70
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	225
Hosszúság (mm)	225
Magasság (mm)	40
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Forma	Négyzet
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Szerelhetőség	Falon kívüli
Speciális tulajdonságok	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen
Okos (SMART) rendszer kompatibilitás	Amazon Echo, Google Assistant
Szín állíthatóság fehér színre (CCT)	Igen
Szín állíthatóság (RGB)	Igen
Távvezérelhető	Igen
Távvezérlés típusa, távolsága	Applikációval, távirányítóval, hanggal

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=56972](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=56972)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:22

