

LED vészvilágító lámpatest, két oldalú, lefelé ábra, fali- és mennyezeti szerelhetőség



LED diódával szerelt menekülési irányt jelző vészvilágító, kijárat mutató tábla. Az akkuk a ledeket 3 órán át képesek üzemeltetni áramszünet, illetve vészhelyzet esetén.

A tábla mindkét oldalán ugyanolyan irányú menekülési irány jelölés található, kifejezetten alkalmas folyosókra. Töltés közben is világít!

Akkumulátor kapacitása: 300 mAh

Töltési idő: 8-12 óra

Specifikáció

| Általános információk | |
|-----------------------------------|----------|
| Gyártó | Elmark |
| Gyártó cikkszama (SKU) | 9XL5113 |
| Jótállás időtartama (év) | 2 év |
| Várható élettartam (óra) | 20000 |
| Villamos adatok | |
| Névleges feszültség | 230 V AC |
| Működési feszültség tartomány (V) | 100-230 |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 |
| Teljesítmény (W vagy W/méter) | 3 |
| Világítástechnikai adatok | |
| Beépített LED típus | SMD |
| LED-ek száma (db vagy db/méter) | 7 |
| Méret | |
| Szélesség (mm) | 22 |
| Hosszúság (mm) | 260 |
| Magasság (mm) | 220 |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Fizikai- és környezeti- adatok | |
| Környezetállóság (IP kategória) | IP31 |
| Alkalmazás, stílus | |
| Felhasználás helye (elsődleges) | Csarnok |
| Szerelhetőség | Falon kívüli |
| Lámpatípus | Fali |
| Speciális tulajdonságok | |
| Kivitel | évilágított plexi |

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=10939

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 14:04

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu