

## LED vészvilágító lámpatest, két oldalú, EXIT ábra, fali- és mennyezeti szerelhetőség



LED diódával szerelt menekülési irányt jelző vészvilágító, kijárat mutató tábla. Az akkuk a ledeket 3 órán át képesek üzemeltetni áramszünet, illetve vészhelyzet esetén.

A tábla mindkét oldalán ugyanolyan irányú menekülési irány jelölés található, kifejezetten alkalmas folyosókra. Töltés közben is világít!

Akkumulátor kapacitása: 300 mAh

Töltési idő: 8-12 óra

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Elmark
Gyártó cikkszama (SKU)	9XL3115
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	3
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD
LED-ek száma (db vagy db/méter)	7
Méret	
Szélesség (mm)	22
Hosszúság (mm)	260
Magasság (mm)	220

<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Környezetállóság (IP kategória)	IP31
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Kivitel	évilágított plexi

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=10940](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=10940)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 15:05

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)