

## Vészvilágítás meghajtó, inverter LED panelekhez (3-40 Watt), teszt gombbal, jelző lámpával



### Vészvilágítás meghajtó LED panelekhez

A vészvilágítás meghajtó lehetővé teszi 3-40 Watt közötti teljesítmény-felvétellel rendelkező LED panelek vészvilágításként való használatát.

Ez a típus egy falfelületre kivezethető kis teszt gombbal és egy készenléti, töltést jelző LED lámpával is el van látva

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	405641
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	180-260
Teljesítmény (W vagy W/méter)	40
Csatlakozó típusa	2,1 mm / 5,5 mm csatlakozók
Méret	
Szélesség (mm)	55
Hosszúság (mm)	135
Magasság (mm)	21
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Ezüst / Fekete
Forma	Szögletes
Konstrukció és anyag	Alumínium
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Alkalmazás, stílus	
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Speciális tulajdonságok	
Alkalmazás	3-40 Watt teljesítményű LED panelekhez
Kivitel	Teszt gombbal és LED jelző lámpával
Be- ki- kapcsolási ciklusok száma	>500 a beépített akkumulátor töltési ciklusainak száma

Egyéb	>2h a vészilágítás időtartama (terheléstől függően)
<b>Rendelési információk</b>	
Termék tartalma	1865 li-ion 3.7V 2400mAH beépített akkumulátor

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=16404](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=16404)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:57

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)