

Mozgásérzékelős kapcsoló, PIR, 3A, 36 vagy 72 Watt, kerek, süllyesztett, fekete



Mozgásérzékelős kapcsoló, PIR

Automatikus mozgásérzékelős kapcsoló amely 35-40 mp-ig tartja bekapcsolva a vezérelni kívánt LED szalagot, illetve bármilyen 12V-os vagy 24 V-os lámpát.

Sorba kötendő a vezérelni kívánt LED szalaggal, csatlakozói révén könnyedén összeszerelhető. A tápegységet (dugvillás) és a led szalagot (csatlakozós) közvetlenül rá lehet kötni.

Kis mérete és beépíthetősége miatt nagyon elegáns, dizájnos.

Csak ki/be kapcsolást biztosít mozgásra.

- Feszültség: DC 12V vagy 24V
- Áramerőssége: maximum 3A
- Teljesítmény: 12 V-nál 36 W, 24 V-nál 72 W

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	LEDISSIMO
Gyártó cikkszama (SKU)	406969
Jótállás időtartama (év)	2 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	12/24 V DC
Működési feszültség tartomány (V)	12 DC / 24 DC
Max. áramerősség (max. A)	3
Méret	
Átmérő (mm)	22
Magasság (mm)	12
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fekete

Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
Speciális tulajdonságok	
Távvezérlés típusa, távolsága	Mozgásérzékelős, 2m hatótávolság
Alkalmazás	Mozgásérzékelős kapcsoló LED szalaghoz

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=28939

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:43

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu
Web: www.ledvonal.hu