

## LED tápegység, 12 Volt, 60 Watt, 5A, dugvillás



### Stabilizált, egyenáramú, 12 Voltos dugvillás tápegység (adapter) - LED szalag, LED modul üzemeltetéséhez

A 12V-os LED szalagokhoz és LED modulok működtetéséhez szükséges hálózati adapter, tápegység. A LED trafót a 230 V-os hálózati feszültségre kell csatlakoztatni, a hálózati kábel tartozéka a csomagnak.

A kimeneti oldalon szabványos 2.1 x 5.5 mm-es DC apa csatlakozó található. A kimeneti oldal könnyű szerelhetőségéhez a [DC - Sorkapocs átalakító](#) nevű termékünket ajánljuk, ami nagyban leegyszerűsíti a szerelés menetét.

- Polaritás: a belső pin pozitív, a palást pin negatív polaritású.
- Beszállítónk figyelemfelhívása: Az adapter bármely csatlakozójának levágása a garancia azonnali megszűnését vonja maga után!

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Optonica
Gyártó cikkszama (SKU)	6103
Jótállás időtartama (év)	2 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	60
Áramerősség (A)	5
Csatlakozó típusa	DC apa
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	55
Hosszúság (mm)	122
Magasság (mm)	34
Egyéb	1m kábelhossz
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fekete
Forma	Hasáb
Konstrukció és anyag	Műanyag
Környezetállóság (IP kategória)	IP20

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=529](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=529)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 16:58

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)