

## LED vészvilágító lámpatest, két oldalú, EXIT ábra többféle piktogrammal, oldalfali szerelhetőség



LED diódával szerelt menekülési irányt jelző vészvilágító, kijárat mutató tábla többféle ragasztható piktogrammal.

Az akkuk a ledeket 3 órán át képesek üzemeltetni áramszünet, illetve vészhelyzet esetén.

Működés:

- POWER: ha tápfeszültséget a lámpatest üzemszerűen megkapja a hálózatról a LED világít, ha nem a LED kikapcsol.
- FAULT: ha a LED világít, akkor lámpatesten belül meghibásodás történt, cserélni kell az akkumulátort, vagy a lámpatestet
- CHARGE: a beépített akkumulátorok töltés alatt vannak, teljes töltés esetén a LED kialszik

### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	TRACON
Gyártó cikkszama (SKU)	EXIT-02-J
Jótállás időtartama (év)	2 év
Várható élettartam (óra)	20000
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	100-230
Frekvencia (Hz)	50-60
Teljesítmény (W vagy W/méter)	4
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Beépített LED típus	SMD
LED-ek száma (db vagy db/méter)	7
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	30

Hosszúság (mm)	350
Magasság (mm)	160
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Alkalmazás, stílus</b>	
Elhelyezés	Beltéri
Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
Felhasználás helye (másodlagos)	Kereskedelmi egység
Szerelhetőség	Falon kívüli
Lámpatípus	Fali
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Kivitel	évilágított plexi

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=57978](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=57978)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 17:55

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)