

Vészvilágítás, LED lámpa . 2 Watt



LED vészkiáratjelző lámpa, amely áramkimaradás esetén akár 4 órán keresztül is beépített áramforrásról képes üzemelni.

Normál üzemmódban egy piros LED világít diszkréten. Áramkiesés esetén pedig bekapcsol a 30 db fehér LED, és a piros kontroll lámpa lekapcsol.

A hozzá kapcsolódó matrica külön megvásárolható: [EXIT piktogram LED vészvilágító lámpatestre , balra mutat](#)

ADATLAP

Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Elmark
Gyártó cikkszama (SKU)	9XL102LED
Jótállás időtartama (év)	3 év
Villamos adatok	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Teljesítmény (W vagy W/méter)	2
Világítástechnikai adatok	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	100
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	5
Színvisszaadás (CRI)	>80
Méret	
Szélesség (mm)	54
Hosszúság (mm)	200
Magasság (mm)	32
Fizikai- és környezeti- adatok	
Szín	Fehér
Környezetállóság (IP kategória)	IP21
Alkalmazás, stílus	

Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
---------------------------------	---------

Termék oldal: https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=65000

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 07. 22. 14:14

Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: bekapcs@ledvonal.hu

Web: www.ledvonal.hu