

## Vészvilágítás, LED lámpa . 2 Watt



LED vészkiáratjelző lámpa, amely áramkimaradás esetén akár 4 órán keresztül is beépített áramforrásról képes üzemelni.

Normál üzemmódban egy piros LED világít diszkréten. Áramkiesés esetén pedig bekapcsol a 30 db fehér LED, és a piros kontroll lámpa lekapcsol.

**A hozzá kapcsolódó matrica külön megvásárolható: [EXIT piktogram LED vészvilágító lámpatestre , balra mutat](#)**

### ADATLAP

#### Specifikáció

<b>Általános információk</b>	
Gyártó	Elmark
Gyártó cikkszama (SKU)	9XL102LED
Jótállás időtartama (év)	3 év
<b>Villamos adatok</b>	
Névleges feszültség	230 V AC
Működési feszültség tartomány (V)	230
Teljesítmény (W vagy W/méter)	2
<b>Világítástechnikai adatok</b>	
Szín	Hideg fehér
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	6000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	100
Fény hasznosítás (lumen/Watt)	5
Színvisszaadás (CRI)	>80
<b>Méret</b>	
Szélesség (mm)	54
Hosszúság (mm)	200
Magasság (mm)	32
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Szín	Fehér
Környezetállóság (IP kategória)	IP21
<b>Alkalmazás, stílus</b>	

Felhasználás helye (elsődleges)	Csarnok
---------------------------------	---------

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=65000](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=65000)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2024. 11. 21. 11:52

---

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**

1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 8-18 óráig

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)

Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)