

## Modee Mennyezeti LED Lámpa 18W 4000K D300x62mm A-S01 +sensor (1820 lumen)



Stílusos Modee mennyezetre szerelhető szenzoros lámpa beltéri használatra.

Ez a lámpa 18W teljesítménnyel bír, amely egyenértékű 116W teljesítménnyel, ha hagyományos fényforráshoz hasonlítjuk. Ezen 18W-ból 1820 lumenes fényáramot képes előállítani, amely már nagyobb beltérek bevilágítására is alkalmassá teszi. Ez azt jelenti, hogy fényhasznosítási értéke igen magas, 101 lumen/W, ami kiemelkedő a ma elérhető LED fényforrások között. Homogén fényét 120°-os szögben teríti, így biztosítván kellemes megvilágítást nappalokban, dolgozószobákban, vagy akár várótermekben is. Fényének színvisszaadási indexe >80, vagyis majdnem ugyanolyan minőségben adja vissza a színeket, mint a nap fénye.

Ezen lámpába beépítésre került egy mozgásérzékelő és egyben alkonykapcsoló szenzor, ugyanis beállíthatjuk, hogy a lámpa mozgásra kapcsoljon fel és le. A szenzor 5 méteres zónában képes érzékelni a mozgást. Emellett be lehet állítani az alkonykapcsolásra is, melynek segítségével, ha a szenzor kevesebb, mint 20 lux fényáramot érzékel a látásterében akkor felkapcsol, ha mozgást érzékel. Így akár be tudjuk csak éjszakai szenzoros módra is állítani.

A mennyezetre könnyedén felszerelhető, 300mm átmérőjű és 62mm mélységű, kör alakú lámpatest alumínium-plasztik anyagból készült, mely tökéletesen elvezeti a hőt a LED-chipektől, így megnövelve a fényforrás élettartamát, mely akár 25.000 óra is lehet.

Külseje egyszerű, modern és letisztult. Lapos, tejúveg lámpaburával rendelkezik, mely igazán jól mutat otthonod bármely pontján.

Felszerelése és üzembe helyezése mindenki számára könnyedén elsajátítható.

1. Fontos, hogy először is kapcsolja le az áramot a felszerelés előtt!
2. Fúrjon lyukakat, majd helyezze a mellékelt tipliket a fúratokba! Vegye le a lámpa buráját, ezután a szintén mellékelt csavarokkal rögzítse a lámpát a plafonhoz!
3. Kapcsolja össze a vezetékeket a terminál blokkon keresztül (lásd: használati útmutató ábra), ezután visszakapcsolhatja az áramot és vissza teheti a burát is!

A gyártó a termékre 2 év garanciát biztosít!

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Modee
Gyártó cikkszama (SKU)	ML-CLA4000K18W-AS01
Foglalat típusa	AC
Jótállás időtartama (év)	2
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Teljesítmény (W vagy W/méter)	18
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD LED
Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	4000
Fényáram (lumen vagy lm/m)	1820
Sugárzási szög (°)	120
Méret	

Átmérő (mm)	300
Mélység (mm)	62
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Konstrukció és anyag	alumínium-plasztik
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Nem

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=76204](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=76204)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 23. 10:00

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 10:00-16:30 -igg

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)