

## Modee Mennyezeti LED Lámpa 24W 3CCT D380x100mm + rem. R102 (3000 lumen)



A Modee Lighting S-R102 Mennyezeti Lámpa egy kiváló minőségű és modern világítási megoldás, amely megfelel az igényeidnek otthonodban vagy irodahelyiségben. Ez a mennyezeti lámpa az SMD LED technológiát alkalmazza, így energiatakarékos és hosszú élettartammal rendelkezik, miközben kiváló minőségű fényt nyújt.

Első és legfontosabb jellemzője, hogy 24 Watt teljesítményéből 3000 lumenes fényáramot képes előállítani, mindezt úgy, hogy vibrálásmentes homogén fényt biztosít 120°-os szögben terítve azt.

A mellékelt távirányítójának segítségével távolról állíthatod, hogy milyen színhőmérsékletű fényt adjon ki magából 2700-tól egészen 6500 Kelvinig. Ez azért igazán hasznos, mert hangulatodhoz és tevékenységedhez tudod igazítani a lámpa fényét. Ha dolgozol, vagy tanulsz érdemesebb egy hidegebb tónusú színhőmérsékletet választanod (4000-6500K), mely segítségével ébereg tudsz maradni, azonban pihenéshez, vagy egy vacsorához már a melegebb színű fényeket ajánljuk (4000K alatt). Színvisszaadási indexe >80, vagyis a környezetében lévő tárgyak színeit képes szinte élethűen visszaadni.

Méreteit tekintve 380 mm átmérőjű, míg 100 mm mélységű kerek lámpatestre. Anyagát tekintve alumínium-plasztik, vagyis alumínium alaplap és plasztik lámpabúra, mely jobban ellenáll az ütéseknek és egyéb külső behatásoknak, mint az üveg. Alumínium alapjának köszönhetően tökéletesen elvezeti a termelődött hőt, így hosszú távon is képes fényvesztés nélkül működni. Ezen tulajdonságainak köszönhetően akár 25.000 órán keresztül is képes üzemelni.

A minimálisan ingadozó hálózati feszültség sem okoz neki problémát, ugyanis 220-240V közötti áramingadozással megbírkózik.

Letisztult köszönhetően kifejezetten jól tud mutatni nappaliban, hálószobában, de akár irodahelyiségekben is.

Felszerelése és üzembe helyezése:

1. Fontos, hogy először is kapcsolja le az áramot a felszerelés előtt!
2. Fúrjon lyukakat, majd helyezze a mellékelt tipliket a fúratokba! Vegye le a lámpa búráját, ezután a szintén mellékelt csavarokkal rögzítse a lámpát a plafonhoz!
3. Kapcsolja össze a vezetékeket a terminál blokkon keresztül, ezután visszakapcsolhatja az áramot és vissza teheti a búrát is!

A mennyezeti lámpát fél évente ellenőrizze és tisztítsa meg! A tisztítás során először nedves, puha kendővel, majd száraz kendővel törölje át a búrát az elektromos részek elkerülésével! Ne törölje etanollal, vagy benzinnel!

A gyártó a termékre 2 év garanciát biztosít!

Kizárólag beltéri használatra!

### Specifikáció

Általános információk	
Gyártó	Modee
Gyártó cikkszám (SKU)	ML-CLA3CCT24W-R102
Foglalat típusa	AC
Jótállás időtartama (év)	2
Várható élettartam (óra)	25000
Villamos adatok	
Teljesítmény (W vagy W/méter)	24
Világítástechnikai adatok	
Beépített LED típus	SMD LED

Színhőmérséklet (Kelvin) - megközelítő adat	3
Fényáram (lumen vagy lm/m)	3000
Sugárzási szög (°)	120
<b>Méret</b>	
Átmérő (mm)	380
Mélység (mm)	100
<b>Fizikai- és környezeti- adatok</b>	
Konstrukció és anyag	alumínium-plasztik
Környezetállóság (IP kategória)	IP20
<b>Speciális tulajdonságok</b>	
Dimmelhetőség (fényerő szabályozhatóság)	Igen

Termék oldal: [https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product\\_id=76208](https://www.ledvonal.hu/index.php?route=product/product&product_id=76208)

A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2025. 02. 23. 10:50

**Megaweb Kft. - LEDvonal üzletág**  
1148 Budapest, Fogarasi út 43/A  
Nyitvatartás: hétköznap 10:00-16:30 -igg

E-mail: [bekapcs@ledvonal.hu](mailto:bekapcs@ledvonal.hu)  
Web: [www.ledvonal.hu](http://www.ledvonal.hu)